

十三、两路吊灯遥控器

功能：

遥控两路电灯或其他用电器的开关。

技术指标：

- 1、工作电压：AC 220V/50Hz
- 2、负载额定电流：1A/路（220W/路）
- 3、工作频率：315MHz
- 4、有效距离：无阻挡、无干扰情况下，可达 100 米。
- 5、自身功耗：<0.6W（每 2 个月耗电 1 度）
- 6、发射功率：10mW
- 7、发射器使用电池：12V（23A）

使用方法：

- 1、按接线图正确接线；
- 2、按遥控器上“A”键，第一路灯亮，按“B”键，第二路灯亮，第一路灯灭；按“C”键，两路灯一起亮，按“D”键，全灭
- 3、每路灯的总功率不要超过额定功率 220W。
- 4、如果距离较远，或电磁环境较差，应将发射器上的天线拉出。
- 5、非专业人员请勿接线。
- 6、使用中，接收器微热属于正常。

接收器接线图：

